


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



pomoćni kontakt za fiksni prekidač - 1 SDE

48200

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SDE
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NW
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Fiksno
[i]th] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 3 A at A11/PTC 575 V Altivar meki starter ATS480 DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0,3 A at 125 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	64,0 g

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
Direktiva RoHS	Uskladenost Sa Oslobođanjem
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
----------	----

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.